NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9723964	R6+ FOTGJENGER TRAFIKKLYS NY	800	800	2430	150	1555

- Fotgjenger trafikklys med vibrator, taktil og akustisk funksjonalitet.
- En mobil signalstyrt fotgjenger trafikklys som du styrer fra mobilen, datamaskinen eller nettbrettet.

2023-01-23
Rev.nr.: 1.0

Produktbeskrivelse

R6+ Fotgjenger trafikklys ny er en komplett enhet med fot, stolpe, trykknapp og overgangssignal. Signalet brukes i kombinasjon med trafikklys R6+. For at systemet skal være komplett, er det nødvendig med minst 2 overgangssignaler og 2 R6+ trafikklys.

Signalet er utstyrt med rødt og grønt gå-symbol. En trykknapp brukes til å påkalle grønt lys for gå.

Trykknappen har vibrator, taktil og akustisk funksjonalitet. Støykontroll øker lokaliseringslyden når det er høyt støynivå der den er plassert. Også med LED-bekreftelse som lyser når en knappen er trykket på.

Signalene administreres via skytjenesten BerlexConnect, som er en smart, enkelt og pålitelig system for at du skal ha full kontroll over ditt Berlex-produkter ute på arbeidsplassen.
Du kan blant annet se hvor de er geografisk, spenningsstatus etc. Fremfor alt kan du gjøre driftsendringer uten å måtte gå ut og besøk dem på stedet.

Teknisk beskrivelse

- Materiale: Galvanisert stål og plast
- Lamper: LED 12VDC rød og grønn ifølge EN12368
- Trykknapp: IP55, IK08 Class II

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Etter hver bruk må signalet slås av med på- / av-knappen på bak på signalet, eller fra BerlexConnect. Ellers risikerer det interne batteriet i R6+ å bli unødvendig utladet.

Kontroller årlig at overgangssignalet er komplett og rent. For å opprettholde en god visuell effekt på fotgjenger trafikklys, er det nødvendig å rengjøre linsene på lampene. Bruk varmt vann (ca. 40 grader C) og en myk børste. Bland om nødvendig inn litt nøytralt vaskemiddel i det varme vannet.

Rengjøring med høytrykkspyler er IKKE tillatt!
Sprøyt heller ikke vann på døråpninger, ventilasjonsåpninger eller kabelgjennomføringer, da dette i verste fall kan komme vann inn i overgangssignalet.

Signalhode, batteri og ledninger leveres som EE-avfall til offentlig deponi. Stål leveres som metallavfall til offentlig deponi.

BRØDRENE DAHL
HOVEDKONTOR
Brynsengveien 5
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo
Telefon: 22 72 55 00
Telefax: 22 65 87 65
Organisjonsnummer:
NO 945 757 280 MVA
dahl.no

Avfallsinstruks

Signalhode, trykknapp, batteri og ledninger leveres som EE-avfall til offentlig deponi. Stål leveres som metallavfall til offentlig deponi.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723406	R6+ BATTERIKONTAKT MINI M/KABEL FOR AGM-BATTERI
9725367	R6+ STABIL KOMPLETT RAMME
9725368	R6+ KLEMFESTE TIL STØTTEBEN 48MM
9725369	R6+ AGM BATTERI 12V 100Ah
9725371	R6+ RADAR AGD308 12VCD 24.2GHZ F/INNBYGNING
9725372	R6+ STABIL FOTSTØTTE 800MM M/LØFTEØRER F/1 RAD VEKTER
9725373	R6+ STABIL FOTSTØTTE 910MM M/LØFTEØRER F/2 RADER VEKTER
9725374	R6+ STABIL FOTSTØTTE 1800MM M/LØFTEØRER F/2 RADER VEKTER
9725375	R6+ STABIL BELASTNING F/SKJULT BATTERI 21KG
9725376	R6+ STABIL LØFTESLYNGE 4 KROKER
9725377	R6+ STABIL STOLPEFOT VEKT 25KG M/HÅNDTAK
9725378	R6+ STØTTEBEN M/SVEIV F/VEGMERKEVOGN
9725379	R6+ LED DIODE-LAMPE 12V RØD Ø210 M/70CM KABEL OG KONTAKT
9725381	R6+ LED DIODE-LAMPE 12V GUL Ø210 M/45CM KABEL OG KONTAKT
9725382	R6+ LED DIODE-LAMPE 12V GRØNN Ø210 M/25CM KABEL OG KONTAKT
9725383	R6+ SOLCELLE 50W M/MONTERINGSPLATE
9725384	R6+ SOLCELLE 160W M/MONTERINGSPLATE
9725385	R6+ SIGNALHUS 200MM U/RAMME
9725386	R6+ LAMPERAMME F/SIGNALHUS
9725387	R6+ BATTERIKABEL 320CM M/MINI-TRUCKKONTAKT
9725388	R6+ LÅS F/STYREENHET UTEN NØKKEL
9725389	R6+ 3-KANT NØKKEL F/STYREENHET
9725391	R6+ TRAFIKKLYS 12V F/Ø60 RØR
9725392	R6+ TRAFIKKLYSVOGN U/BATTERI
9725393	R6+ STABIL STOLPEFOT 260KG 50W SOLCELLE 91CM FOTSTØTTE
9725394	R6+ STABIL STOLPEFOT 130KG 80CM FOTSTØTTE
9725395	R6+ STOLPE 3M M/KONSOLL KABEL F/MONTERING AV SOLCELLE
9725396	R6+ STOLPE 1,7M/Ø60MM KABEL OG KONTAKT TOPPMONT.
9725397	R6+ STABIL STOLPEFOT 280KG 160W SOLCELLE 180CM FOTSTØTTE

BRØDRENE DAHL
HOVEDKONTOR
Brynsengveien 5
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo
Telefon: 22 72 55 00
Telefax: 22 65 87 65
Organisjonsnummer:
NO 945 757 280 MVA
dahl.no